

Структура полезного отпуска электрической энергии
(мощности) по группам потребителей ЭСО

таблица № П1.6

N	Группа потребителей	Объем полезного отпуска электроэнергии, млн. кВт.ч						Заявленная (расчетная) мощность, тыс. кВт						Число часов использования	Доля потребления на разных диапазонах напряжений, %					
		Всего	ВН	СН1	СН2	НН	Всего	ВН	СН1	СН2	НН	Всего	ВН		СН1	СН2	НН			
Базовый период 2020 г.																				
1																				
1.	Базовые потребители																			
	Потребитель 1 Горводоканал	17,313	17,313				4,578	4,578						60,251	65,845					
	Потребитель 2																			
	...																			
2.	Население	8,799	6,730				2,069	1,619						30,623	25,598					
3.	Прочие потребители	2,622	2,250				0,222	0,150						9,1259	8,5572					
3.1.	в том числе																			
	Бюджетные потребители																			
4.	Итого	28,734	26,293	0	2,291	0,150	6,813	6,255	0	0,522	0,036	0	100	100	100	0	100			
Период регулирования 2022 г.																				
1.	Базовые потребители																			
	Потребитель 1 Горводоканал	16,682	16,682				4,329	4,329						59,904	65,486					
	Потребитель 2																			
	...																			
2.	Население	8,543	6,55				1,993	1,821						30,677	25,712					
3.	Прочие потребители	2,623	2,242				0,236	0,145						9,419	8,8011					
3.1.	в том числе																			
	Бюджетные потребители																			
4.	Итого	27,848	25,474	0	2,229	0,145	6,2763	5,853	0	0,401	0,0223	0	100	100	100	0	100			

Генеральный директор
АО "Пензаэнерго" 

А. С. Попругин

